

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



SPA IP telefon



VoIP
Voice

Návod pro nastavení CZ lokalizace

Modely: **SPA922, SPA942 a SPA962**


cisco

Autorská práva a ochrané známky

Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti Cisco Systems, Inc. registrovaná v USA a jiných zemích. © 2006 Cisco Systems, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodními nebo ochrannými známkami jejich příslušných držitelů. Česká verze © 2007 LSG production.

Než začnete

Přečtěte si tento návod a ujistěte se, že jste pochopili všechny pokyny.



Tento vykřičník označuje poznámku u které je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození vašeho telefonu.



Tento otazník označuje poznámku, která možná bude potřebná k nastavení telefonu.



Tato značka označuje poznámku nastavení, které je důležité pro správnou funkčnost telefonu.

1. Aktualizace firmwaru

Pro vícejazyčné menu telefonu je nutné aktualizovat firmware na verzi 5.1.15 a vyšší.

Možnosti aktualizace firmwaru

1. Pomocí programu SPA upgrade tool

- spusíte program SPA upgrade
- načte se úvodní stránka obsahující informace o upgradu
- pro aktualizace telefonu klikněte na tlačítko „Continue“
- dále budete vyzváni k zadání IP adresy telefonu, po zadání adresy klikněte na tlačítko „OK“
- nyní bude telefon aktualizován, v případě neúspěšné aktualizace opakujte předchozí kroky
- pokud je na počítači nainstalován firewall, je možné že aktualizaci nebude možné dokončit
- pro dokončení aktualizace vypněte firewall
- je možné že budete požádáni o zadání hesla



Během aktualizace neodpojujte telefon od napájení ! Může dojít k poškození zařízení.

2. Nastavit tovární hodnoty

Pro správnou funkčnost lokalizace menu telefonu je nutné nastavit tovární hodnoty.

Možnosti továrního nastavení

- stiskněte tlačítko menu nastavení, zvolte položku č. 14 „**Factory Reset**“ a stiskněte tlačítko volby označené **select**
- pomocí tlačítka volby označeného **ok** proveďte nastavení do továrních hodnot

3. Nastavení CZ lokalizace

1. Pomocí vložení odkazu do webového rozhraní

- do webového prohlížeče zadejte IP adresu telefonu např.: 192.168.1.105
- načte se úvodní stránka obsahující základní údaje o telefonu, verzi firmwaru, IP adresách apod.
- pro konfiguraci telefonu klikněte v pravém rohu na odkaz „**Admin Login**“ (můžete být požádáni o zadání hesla)
- dále klikněte na odkaz „**advanced**“
- v záložce **Provisioning** nalistujte položku **Profile Rule**
- do kolonky doplňte následující adresu: <http://prov.linksys-cisco.cz/spa9x2cz.cfg>
- a potvrďte stiskem tlačítka „**Submit All Changes**“
- během několika vteřin bude telefon restartován

2. Pokud se telefon nerestartuje proveďte restart pomocí vložení odkazu do webového prohlížeče

- zjistěte IP adresu telefonu např.: 192.168.1.105
- do webového prohlížeče zadejte tento odkaz: <http://<IP adresa telefonu>/admin/resync>

3. Pro přímou volbu lokalizace zadejte níže uvedený link do internetového prohlížeče

<http://<IP adresa telefonu>/admin/resync?http://prov.linksys-cisco.cz/spa9x2cz.cfg>

4. Popis CZ lokalizace

Konfigurační soubor obsahuje následující nastavení.

- nastavení národních NTP serverů
- nastavení RTP portů, rozmezí 10000-20000
- RTP Packet size 0.020
- preferovaný kodek G711u
- český Dial Plan
- nastavení formátu času a data pro ČR
- nastavení Dial Tonů pro použití v ČR
- nastavení časové zóny ČR včetně offsetu
- lokalizace českého menu
- obsahuje Angličtinu, Češtinu a případně Slovenštinu

Kontaktní informace

Navštivte stránky společnosti Linksys:

<http://www.linksys-cisco.cz>

Pište na e-mail:

servis@linksys-cisco.cz

Nebo bezplatně volejte:

800 800 156 pro produkty zakoupené u společnosti LSG Group s.r.o. můžete volat na 245 004 000 pro ČR nebo 220 240 080 pro SR

Technická podpora je v provozu Po-Pá 9,00 - 18,00 hod